

Luz de armario LED con sensor crepuscular y de movimiento



Sensor giratorio 90°



Referencia	203000002	203000003
Descripción	Luz de armario LED con sensor crepuscular + movimiento	Luz de armario LED con sensor crepuscular + movimiento
Potencia	2.5W	2.5W
Flujo luminoso útil	200Lm	200Lm
Ángulo apertura	120°	120°
Temperatura (K)	4000K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
SDCM	10	10
On / Off	20.000	20.000
Batería	1800mAh	1800mAh
IP	IP20	IP20
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
Voltaje	3.7V	3.7V
Conexión	USB	USB
Cargador USB	Incluido	Incluido
Color	Blanco	Blanco
Material	PC + ABS + Aluminio	PC + ABS + Aluminio
Modos	On-Off / Auto	On-Off / Auto
Sensor	Crepuscular + movimiento	Crepuscular + movimiento
Ángulo detección	90°	90°
Tiempo de encendido	30'	30'
Distancia detección	3.5M	3.5M
Con imán	Sí	Sí
Incluye	Sensor giratorio	Sensor giratorio
Embalaje	40	40

Esta luz de armario tiene **sensor crepuscular y de movimiento**.

Puedes programarla para que se encienda cuando detecte movimiento o bien cuando detecte luz.

Disponible en 2 tonalidades: **luz día y luz fría**.

Es **cómoda y práctica**.

Incluye una **batería recargable mediante USB**.

